

400 - 470 МГц

## HORWIN DPC-U

HORWIN DPC-U – коаксіально-кабельний суматор для синфазного живлення елементів антенних решіток із вхідним імпедансом 50 Ом.

Суматор забезпечує узгодження опорів та фазові співвідношення сигналів, що надходять на антени.



DP - антенний суматор  
C - коаксіально- кабельний  
U - діапазон частот UHF

**DPC-U**

Діапазон частот, МГц	<b>400 – 470</b>
Кількість виходів	<b>2</b>
Макс. вхідна потужність, Вт	<b>200</b>
Внесені втрати, дБ	<b>0.15</b>
КСХ	<b>&lt; 1.2</b>
Габаритні розміри (В x Ш x Г), мм	<b>880x210x210</b>
Вага, кг	<b>0.5</b>

