

144 - 174 МГц

HORWIN DPC-V

HORWIN DPC-V – коаксіально-кабельний суматор для синфазного живлення елементів антенних решіток із вхідним імпедансом 50 Ом.

Суматор забезпечує узгодження опорів та фазові співвідношення сигналів, що надходять на антени.



DP - антенний суматор
C - коаксіально- кабельний
V - діапазон частот VHF

DPC-V

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Діапазон частот, МГц | 144 – 174 |
| Кількість виходів | 2 |
| Макс. вхідна потужність, Вт | 200 |
| Внесені втрати, дБ | 0.1 |
| КСХ | < 1.2 |
| Габаритні розміри (В x Ш x Г), мм | 880x130x130 |
| Вага, кг | 0.6 |

