

144 -174 МГц

HORWIN RF-V1-8

HORWIN RF-V1-8 - режекторний фільтр, що являє собою чвертьхвильовий резонатор 8" квадратного перерізу. Використання резонаторів великого обсягу забезпечує велику вхідну потужність фільтра, високу добротність та вузьку смугу режекції. Конструкція корпусу забезпечує стабільність частоти в діапазоні температур від – 30 до + 60°С.



| RF-V1-8 | |
|-----------------------------------|-------------|
| Розмір резонатора, мм | 1/4λ, 8" |
| Діапазон частот, МГц | 144 – 174 |
| Максимальна вхідна потужність, Вт | 200 |
| Кількість резонаторів | 1 |
| Придушення, дБ (зміщення 1 МГц) | 19 |
| Габаритні розміри (В x Ш x Г), мм | 880x210x210 |
| Номинальний імпеданс, Ом | 50 |
| Роз'єм | N-female |
| Вага, кг | 3.5 |

