

136–174 МГц

HORWIN PF-V3-2

HORWIN PF-V3-2 – смігово-пропускаючий фільтр діапазону VHF виконаний на 3-х чвертьхвильових прямокутних резонаторах 2”.

Використовується для захисту приймального тракту від позасмугових випромінювань або для зменшення інтермодуляційних перешкод із передавального тракту.

Постачається налаштованим і готовим до встановлення. Частоти смуги пропускання вказуються при замовленні виробу.



PF-V3-2

Діапазон частот, МГц

136–174

Смуга пропускання, МГц:

дивись графіки

Максимальна потужність, Вт

150

Вхідний опір, Ом

50

Діапазон робочих температур, °C

-30 ... +60

Тип роз'єму

N female

Габарити (В x Ш x Г) max, мм

50x125x587

Вага, кг

1,95

Типова амплітудно-частотна характеристика

Амплітудно-частотна характеристика(широка смуга)

