

136 -174 МГц

## HORWIN PF-VM3-SL

HORWIN PF-VM3-SL – малогабаритний смігово-пропускаючий фільтр діапазону VHF виконаний на 3-х спіральних прямокутних резонаторах 1”.

Фільтр такого типу використовується для захисту приймального тракту від позасмугових випромінювань або для зменшення інтермодуляційних перешкод із передавального тракту.

Фільтр постачається налаштованим і готовим до встановлення. Частоти смуги пропускання вказуються при замовленні виробу.



PF-VM3-SL

Діапазон частот, МГц	136 – 174
Смуга пропускання, МГц:	
по рівню - 3дБ	2,5
по рівню - 10дБ	6,5
по рівню - 20дБ	12
Втрати в смузі пропускання, дБ	< 1
Максимальна потужність, Вт	50
Вхідний опір, Ом	50
Коефіцієнт стоячої хвилі КСХ	< 1,5
Діапазон робочих температур, °С	-30 ... +60
Тип роз'єму.	N female
Габарити (В x Ш x Г), мм	32x78x160
Вага, кг	0,42

