

400 - 470 МГц

## HORWIN DPCH-U-x

HORWIN DPCH-U-x – антенні суматори на ступінчастих переходах, призначені для синфазного живлення елементів антенних решіток з вхідним імпедансом 50 Ом.

Використовуються для живлення 2 антен у діапазоні VHF та 2, 3 або 4 антен у UHF.

Суматори забезпечують узгодження опорів та фазові співвідношення сигналів, що надходять на антени.



DP – антенний суматор CH - коаксіально- корпусний U - діапазон частот UHF X - кількість виходів	DPCH-U-x
Діапазон частот, МГц	400 – 470
Кількість виходів	2/3/4
Макс. вхідна потужність, Вт	200
Внесені втрати, дБ	0.15
КСХ	< 1.2
Габаритні розміри (В x Ш x Г), мм	420x80x40
Вага, кг	0.75

