

HORWIN PS-DDxx12 DC/DC ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

Перетворювачі DC/DC для живлення мобільних радіостанцій та іншого обладнання. Перетворювачі мають гальванічну розв'язку напруги вхідного ланцюга живлення. Працюють у широкому діапазоні вхідних напруг.



PS-DD – джерело живлення DC/DC xx – вхідна напруга 12 – вихідна напруга	PS-DD2412	PS-DD7212
Вихідна напруга постійного струму, В	13,5	13,5
Максимальний вихідний струм	15	15
Вхідна напруга постійного струму, В	20-48	60-130
Зміна вхідної напруги при максимальному струмі навантаження, В	1	1
Габаритні розміри (Д x Ш x В), мм	220x115x50	220x115x50
Вага, кг	0,7	0,7

