

HORWIN AJ800

HORWIN AJ800 - антена кругової діаграми спрямованості для використання з абонентськими пристроями стандарту CDMA/LTE-800. Конструктивно антена є вертикальним вібратором з J-узгодженням, що поміщений у пластиковий корпус, стійкий до впливу ультрафіолетового випромінювання. Антена має різні кріплення і може поставлятися з різними варіантами установчих елементів:

- фланець для кріплення на плоску поверхню;
- скоба кріпильна до горизонтальної труби;
- скоба кріпильна до вертикальної труби.

Роз'єм SMA-female або інший, що вказується під час замовлення.



	AJ800
Діапазон частот, МГц	825 - 890
Робоча смуга частот, МГц	65
КСХ	< 2
Коефіцієнт підсилення, дБі	3
Максимальна потужність, Вт	30
Ширина діаграми (Н-площина), град.	60°
Вхідний опір, Ом	50
Габаритні розміри (В x Ш), мм	280x25
Вага, кг	0.103

