

144 -174 МГц

HORWIN PRF-V2-8

HORWIN PRF-V2-8 – смугово-режекторний фільтр, що являє собою два чвертьхвильові резонатори 8” квадратного перерізу. Використання резонаторів великого обсягу забезпечує велику вхідну потужність фільтра, високу добротність та вузьку смугу пропускання (режекції). Конструкція корпусу забезпечує стабільність частоти в діапазоні температур від – 30 до + 60°С.



	PRF-V2-8
Розмір резонатора, мм	1/4λ, 8”
Діапазон частот, МГц	144 – 174
Максимальна вхідна потужність, Вт	200
Кількість резонаторів	2
Прямі втрати, дБ	1
Придушення, дБ (зміщення 1 МГц)	-80
Габаритні розміри (В х Ш х Г), мм	880x210x420
Номінальний імпеданс, Ом	50
Роз’єм	N-female
Вага, кг	7.1

