

400 - 470 МГц

HORWIN RF-U1-8

HORWIN RF-U1-8 - режекторний фільтр, що являє собою чвертьхвильовий резонатор діапазону UHF 8" квадратного перерізу. Використання резонаторів великого обсягу забезпечує велику вхідну потужність фільтра, високу добротність та вузьку смугу режекції. Конструкція корпусу забезпечує стабільність частоти в діапазоні температур від - 30 до + 60°C.



RF-U1-8

Розмір резонатора, мм	1/4λ, 8"
Діапазон частот, МГц	400 – 470
Максимальна вхідна потужність, Вт	200
Кількість резонаторів	1
Придушення, дБ (зміщення 1 МГц)	22
Габаритні розміри (В x Ш x Г), мм	400x210x210
Номинальний імпеданс, Ом	50
Роз'єм	N-female
Вага, кг	2

