

144 -174 МГц

HORWIN RF-V1-5

HORWIN RF-V1-5 - режекторний фільтр, що являє собою чвертьхвильовий резонатор 5" квадратного перерізу. Використання резонаторів великого обсягу забезпечує велику вхідну потужність фільтра, високу добротність та вузьку смугу режекції. Конструкція корпусу забезпечує стабільність частоти в діапазоні температур від – 30 до + 60°C.



	RF-V1-5
Розмір резонатора, мм	1/4λ, 5"
Діапазон частот, МГц	144 – 174
Максимальна вхідна потужність, Вт	200
Кількість резонаторів	1
Придушення, дБ (зміщення 1 МГц)	17
Габаритні розміри (В x Ш x Г), мм	880x130x130
Номінальний імпеданс, Ом	50
Роз'єм	N-female
Вага, кг	2.7

