

144 -174 МГц

HORWIN RF-V2-5

HORWIN RF-V2-5 - режекторний фільтр, що являє собою два чвертьхвильові резонатори 5" квадратного перерізу. Використання резонаторів великого обсягу забезпечує велику вхідну потужність фільтра, високу добротність та вузьку смугу режекції. Конструкція корпусу забезпечує стабільність частоти в діапазоні температур від -30 до +60°C.



RF-V2-5	
Розмір резонатора, мм	1/4λ, 5"
Діапазон частот, МГц	144 – 174
Максимальна вхідна потужність, Вт	200
Кількість резонаторів	2
Придушення, дБ (зміщення 1 МГц)	45
Габаритні розміри (В x Ш x Г), мм	880x130x260
Номинальний імпеданс, Ом	50
Роз'єм	N-female
Вага, кг	5.5

