

1800 - 1900 МГц

## HORWIN AJ1800 DECT

HORWIN AJ1800 - антена кругової діаграми спрямованості для використання з базовими станціями і абонентськими пристроями стандарту DECT. Конструктивно антена є вертикальним вібратором з J-узгодженням, що поміщений у пластиковий корпус, стійкий до впливу ультрафіолетового випромінювання.

Антенa має різне кріплення і може поставлятися з різними варіантами установчих елементів:

- фланець для кріплення на плоску поверхню;
- скоба кріпильна до горизонтальної труби;
- скоба кріпильна до вертикальної труби.

Роз'єм SMA-female або інший, що вказується під час замовлення.



	AJ1800
Діапазон частот, МГц	1870-1920
Робоча смуга частот, МГц	50
КСХ	< 2
Коефіцієнт підсилення, дБі	3
Максимальна потужність, Вт	30
Ширина діаграми (Н-площина), град.	60°
Вхідний опір, Ом	50
Габаритні розміри (В x Ш), мм	165x25
Вага, кг	0.063

