

400 - 470 МГц

HORWIN AF-400-1

HORWIN AF-400-1 – колінеарна антена діапазону 400-470 МГц з противагами, з одним вертикальним вібратором 5/8λ поміщеним в склопластиковий корпус.

Конструкція кріплення передбачає встановлення на вертикальну щоглу діаметром до 55 мм.

Антенa виробляється на заданий піддіапазон і не може бути перенатроїна на інший.

Смуга номіналів частот антени вказується при замовленні.



	AF400-1
Діапазон частот, МГц	400-470
Смуга пропускання, МГц	15
КСХ	< 1.5
Максимальна потужність, Вт	150
Підсилення, дБд/дБі	2 / 4,14
Ширина діаграми в Н-площині	360°
Ширина діаграми в Е-площині	30°
Діаграма спрямованості в Н-площині	кругова
Номінальний опір, Ом	50
Габаритні розміри (В x Ш), мм	300x660
Вага, кг	0,42
Тип роз'єму підключення фідера	N female

Антени AF-400 виробляються на певний піддіапазон і не можуть бути перелаштовані на інший.

Піддіапазони моделей антен для замовлення (МГц):

A - 400– 415; B – 410-425; C – 420-435; D – 430-445; E – 440-455; F – 450-465; G – 460-475

Проміжні піддіапазони вказуються при замовленні окремо.

