

136 -174 МГц

HORWIN AD-X100

HORWIN AD-X100 – компактна широкосмугова антена для використання у якості стаціонарної виносної з портативними та мобільними радіостанцій в діапазоні 136 – 174 МГц.

Конструктивно є вертикальним напівхвильовим вібратором. Монтується вертикально в розправленому положенні підвісом за верхню частину диполя.

Довжина фідеру та тип роз'єму вказується при замовленні.



	AD-X100
Діапазон, МГц	136-174
Робоча смуга частот, МГц	40
КСХ	< 2
Максимальна потужність, Вт	100
Діаграма спрямованості в Н-площині	кругова
Коефіцієнт підсилення, дБд\ дБі	0 \ 2,14
Ширина діаграми в Н-площині	360°
Ширина діаграми в Е-площині	70°
Вхідний опір, Ом	50
Габарити встановленої антени Ш x В (макс.), мм	130 x 690
Вага, кг	0,1

